

Eaton Protection Box



Eaton Protection Box

Aşağıdakiler için gelişmiş koruma:

- Bilgisayarlar, NAS, çevresel aygıtlar
- TV, video, Hi-Fi ekipman, ev sineması vb.
- İnternet ağ geçidi
- Oyun konsolu
- Ev eşyaları vb.



İç Huzuru

- Eaton Protection Box, evlerde ve profesyonel ortamlarda kullanılan hassas ekipmanlar için uygun maliyetli çok prizli bir darbe gerilimi koruma cihazıdır.

Darbe Gerilimine Karşı Yüksek Teknolojili Koruma

- Eaton Protection Box, gelişmiş tasarımıyla IEC61643-11 uluslararası darbe gerilimi koruma standardıyla uyumludur.
- Bu ürün, hassas ekipmanınızı darbe geriliminden, parazitten ve aydınlatmanın dolaylı etkilerinden korumak için tasarlanmıştır.
- LED göstergesi, darbe gerilimine karşı koruma durumu hakkında bilgi vermektedir.

Çift Koruma

- Eaton Protection Box ürünleri 1, 6, 8 prizli modelleri içermektedir.
- Tel@ modelleri, internet ağ geçitlerini veri hattında gerçekleşen düzensizliklerden korumak için RJ11/ xDSL bağlantısına sahiptir.

USB şarjı

- Protection Box 6 USB, 6 USB Tel@, 8 USB Tel@ modelleri; her türlü mobil cihazı şarj edebilmek için iki adet USB portu (maksimum 2.4A) sunar.

Gelişmiş Özellikler

- Kurulumu kolaylaştırmak için PB1 hariç tüm modellerde duvara montaj seçeneği mevcuttur.
- 10A devre kesici, tesisatı aşırı yükten korur.

Bağlantılı Ekipman için Garanti

- Eaton bağlantılı ekipman için ücretsiz garanti sunar (yalnızca AB ülkeleri ve Norveç için geçerlidir). Satın alma fiyatına tüm Protection Box ürünleri (8 soketli modellerde 50000 €'ya kadar) için olan garanti dâhildir. Bu garanti, darbe gerilimine karşı korumanın yetersiz kalması nedeniyle ortaya çıkan zararları karşılamaktadır.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton Protection Box

- 1 Darbe gerilimine karşı korumalı prizler
- 2 Trafo blokları için aralıklı prizler
- 3 Güvenlik perdeleri
- 4 Açma/kapama anahtarı



- 5 USB şarj etme portları
- 6 Telefon hattı koruması
- 7 Aktif koruma göstergesi
- 8 10A devre kesici
- 9 Duvara montaj sistemi

Teknik Özellikler	1	1 Tel@	6	6 USB	6 USB Tel@	8 USB Tel@
Değer (VA/W)	16 A / 4000 W	16 A / 4000 W	10 A / 2 500 W	10 A / 2 500 W	10 A / 2 500 W	10 A / 2 500 W
Gerilim/frekans	220 – 250 Vac 50/60 Hz					
USB şarj portları	/	/	/	2	2	2
Güç Hattı Koruması						
IEC 61643-11 için 1.2/50µs ve 8/20µs darbe ile darbe gerilimi test koşulları T3	L+N ve PE : Uoc = 6 kV; Yukarı < 1.5 kV; İçeride = 3 kA L ve N: Uoc = 4 kV; Yukarı < 1.5 kV; İçeride = 2 kA					
Koruma cihazları						
Toplam değer	18 000 A, 3 x MOV 6 000 A					
Yanıt süresi	<1ns					
Telefon hattı koruması						
RJ11 geniş bantlı telefon	/	10 000 A	/	/	10 000 A	10 000 A
IEC 61643-21 için 1.2/50µs ve 8/20µs C2 darbe ile darbe gerilimi test koşulları	Pin 4 & 5 ve PE : Uoc = 6 kV; Yukarı < 1.5 kV; İn = 3 kA Pin 4 ve Pin 5 : Uoc = 4 kV; Yukarı < 1.5 kV; İçeride = 2 kA					
Sertifikalar & Uyum						
Sertifikalar	CE / EAC / CM					
Uygunluk	IEC 60884-1 / IEC 61643-11 / IEC/EN 61000-6-1 / IEC/EN 61000-6-3 / NF C61-314 / VDE 06020					
Ağırlık ve boyutlar						
Boyutlar (Y x G x D)	72.5 x 55 x 98 mm	72.5 x 55 x 98 mm	47.5 x 110 x 245 mm	47.5 x 110 x 245 mm	47.5 x 110 x 245 mm	47.5 x 110 x 290 mm
Ağırlık	0.115 Kg	0.124 Kg	0.586 Kg	0.612 Kg	0.646 Kg	0.713 Kg
Müşteri hizmetleri & destek						
2 yıl garanti						

Parça numaraları:	1	1 Tel@	6	6 USB	6 USB Tel@	8 USB Tel@
Fransız tipi prizler (FR)	PB1F	PB1TF	PB6F	PB6UF	PB6TUF	PB8TUF
Schuko prizleri (DIN)	PB1D	PB1TD	PB6D	PB6UD	PB6TUD	PB8TUD